



Produktbeskrivning

Dörrsignal DS-3 är avsedd att användas tillsammans med givare med brytande eller slutande funktion, t.ex:

- Fotocell med aktiv IR (13478) vid passager från utemiljö.
- Ridådetektor **velum** (12212) vid passager i uppvärmda utrymmen.
- Kombinationsdetektor DT-928 (13242) vid passager utomhus.

DS-3 har tre ingångar för tre separata detektorer (givare). Dessa ingångar ger tre olika ljudkaraktärer ("gångtoner"): T1 = - T2 = - - T3 = - - -

De tre olika ljudkaraktärerna kan användas för t.ex. olika ingångar, huvudentré, bakdörr eller lagerdörr. Ljudets frekvens (ton) och volym kan justeras.

Till ingången i DS-3 kan en slutande eller brytande kontakt anslutas. Varje ingång kan separat väljas som slutande, eller brytande med hjälp av DIP-switchar på kretskortet. Ingångarna arbetar oberoende av varandra. En ingång som ligger konstant påverkad kommer således inte att generera konstant larm, och inte heller låsa upp de två andra. Ingångarna triggar vid slutning mot minus.

DS-3 levereras som standard i en plastkapsling som har en 8 Ω högtalare och plats för ett 9 V-batteri. Strömförsörjningen kan ske med batteri eller likriktare, t.ex. BCA 600 (18101).

Teknisk specifikation

Spänning:	12 - 24 VDC.
Strömförbrukning:	I vila (slutande ingångar) 4,5 mA.
	I vila (brytande ingångar) 50 mA.
	Max strömförbrukning i peak 800 mA.
	9 V batteri i vila (slutande ingångar) 1,5 µA.
Mått:	155 x 100 x 48 mm.
Färg:	Vit.

Beställningsinformation

Produkt	Beställningsnr
Dörrsignal DS-3	13460
Kretskort DS-3	13462