

ÖPPNA FÖR PROGRAMMERING

L a r m N e t 6 0 0 0
O N S 1 1 1 0 0 5 1 2 : 3 0

Utgångsläge

Ange användarkod (1234)

T I L L = A S T A T U S = #
F R Å N = B K T = 0 S T = *

Användarmeny visas

Tryck * för att stega

Ö P P N A F Ö R P R O G
J A = A N Ä S T A = *

Meny för att öppna för programmering visas

Tryck A

Ö P P N A F Ö R P R O G .
F J Ä R R = 1 L O K A L = 2

Menyval för typ av programmering

Tryck 2

A N G E T E K N I K K O D

Meny för att öppna för programmering visas

Ange teknikkod (123456) och #

S T Ä N G A V L I N J E R
A N G E L I N J E :

Stänga av linje, bör normalt utföras.
Tryck 1, 2, 3 & 4

Tryck 1, 2, 3 & 4 och A

L a r m N e t 6 0 0 0
V 0 2 . 1 0 8 T A G M E N Y

I programmeringläge

Tryck 9 *

K O P P L A I N P C - P R O
J A = A

I programmeringläge

Tryck A



Nu är lokalporten öppen i 10 minuter