

HANDHAVANDE SPECIAL LARMNET

Köpa tid

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck **kod och #**

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRÅN=B KT=0 ST=*

Tryck 0 för att komma direkt till "KÖPA TID", eller * för att stega.

Displayen visar:

KÖPA TID
A=JA *=NÄSTA

Tryck A.

Displayen visar:

KÖPA TID
ANGE OMR A=ALLA

Ange nu de områden Du vill köpa tid för eller tryck A för alla Du har behörighet till.

Displayen visar:

KÖPA TID
ANGE TIMM. MAX 3

Ange nu det antal hela timmar Du önskar köpa.

Displayen visar:

KÖPA TID 3H OMR
01 02

Displayen bekräftar nu inmatningen.

Tryck A.

Displayen visar:

KÖPA TID
A=JA *=NÄSTA

Tryck Avbryt två gånger för att gå ur.

Ändra egen kod

Koden består av användarens nummer och kod.

001 1234
Användarnummer Kod

När användaren sen slår koden kan de/den första nollan tas bort, koden blir 11234.

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck **kod och #**

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRÅN=B KT=0 ST=*

Välj * för att stega fram till "ÄNDRA EGEN KOD".

Displayen visar:

ÄNDRA EGEN KOD
A=JA *=NÄSTA

Tryck A.

Displayen visar:

ÄNDRA EGEN KOD
ANGE KOD:

Ange nu den fyrsiffriga kod Du vill ändra till.

Displayen visar:

ÄNDRA EGEN KOD
KOD IGEN:

Bekräfta nu den fyrsiffriga kod Du vill ändra till.

Displayen visar:

ÄNDRA EGEN KOD
A=JA *=NÄSTA

Tryck Avbryt två gånger för att gå ur.