



Introduktion

Blixtfyr LED Orange används i säkerhetssystem för att påkalla uppmärksamhet från omgivningen. Blixtfyren kan installeras både inomhus och utomhus.

Funktion

Blixtfyren använder 8 högpålitliga ultra-bright LED-lampor och kan kopplas in för ett fast ljus eller ett blinkande ljus med en blixtfrekvens på 1Hz.

Inkoppling

Fast ljus



Blinkande ljus



- ▶ Blixtfyr LED Orange
- ▶ Inomhus och utomhusbruk
- ▶ Fast eller blinkande ljus

Tekniska data

Spänning:	11-35 VDC
Strömförbrukning:	50-100 mA
Linsfärg:	Orange
Kapslingsklass:	IP65
Arbetstemperatur:	-20°C till +40°C
Kapsling:	Orange polykarbonat och vit ABS-plast
Mått (Ø X H):	85 x 81 mm