



Allmänt

NQ12BS är en optisk rökdetektor med inbyggd siren avsedd att användas i 12 V brand och säkerhetsystem. Detektorn är försedd med två LED-indikeringar för 360° synbarhet runt om detektorn för indikering av drift och larm.

Funktioner

Detektorn har en inbyggd siren på 85dB/3m och är försedd med en växlande reläutgång för inkoppling till brand och säkerhetssystem.

Egenskaper

- ▶ Optisk rökdetektering
- ▶ Inbyggd siren på 85 dB/3 m
- ▶ LED-indikering för drift och larm
- ▶ Växlande reläutgång (NC, NO)

Tekniska data

Spänning:	12 VDC
Strömförbrukning i vila:	450 µA max.
Strömförbrukning vid larm:	20 mA
Ljudtryck inbyggd siren:	85 dB/3 m
Reläutgång:	Växlande (NC, NO)
Driftstemperatur	+5 till +40°C
Mått (Dia. x H)	102 x 50 mm
Vikt:	140 gr.